



EHINET S.r.l. - Gruppo ITER

Cap. Soc. 50.000 Euro i.v. - Iscrizione ROC n. 14835

Sede Legale: **Via Micigliano, 19 - 00135 Roma**

Operativa Nord: **Via De Giovanni, 18/A - 40129 Bologna (BO)**

Operativa Centro e Sud: **Viale Oceania, 30 - 04024 Gaeta (LT)**

Tel.: **800.911.171 - +39.051.05.46.249** (Lun. - Ven. dalle 9 alle 19)

Fax: **800.911.741 - +39.051.74.59.584** (24 ore su 24)

URL: <http://www.ehiweb.it>

VoIP VivaVox di Ehiweb.it

Tutorial per l'installazione e la configurazione di X-Lite 4

- Download X-lite

Il programma X-lite è freeware (gratis) ed è reperibile all'indirizzo:

http://www.ehiweb.it/telefonia/voip/software_voip.php

- Installazione X-Lite

Dopo il download bisogna raggiungere la cartella in cui è stato salvato il file.

Successivamente, cliccare due volte con il tasto sinistro sopra il file per avviare l'installazione.

A questo punto seguire le indicazioni del wizard di installazione e una volta completato avviare il programma (se richiesto riavviare il pc).

- Configurazione X-Lite

All'avvio del programma, se non si apre in automatico la finestra di configurazione, selezionare nella parte alta del programma "Softphone" => "Account Settings".

Procedere come segue:

- Nella scheda "Account" inserire i seguenti dati:

"User ID" => Numero di telefono VivaVox assegnato

"Domain" => *voip.nome_dominio.it* (vedere e-mail di attivazione)

"Password" => Password assegnata

"Display Name" => Numero di telefono VivaVox assegnato

"Authorization User Name" => Numero di telefono VivaVox assegnato

Abilitare l'opzione "Register with domain and receive incoming calls" visibile poco più in basso, selezionando "Proxy" e impostando il valore "Address" in questo modo: *voip.nome_dominio.it:5060* (vedere e-mail di attivazione)

- Successivamente cliccare sulla scheda "Topology"

Selezionare l'opzione "Discover public IP address (STUN)" e nel campo "Server address" poco sotto inserire il valore *voip.nome_dominio.it* (vedere e-mail di attivazione)

Confermare le modifiche cliccando su "Ok".

Dopo qualche secondo, sul display del programma comparirà la scritta "Ready" e poco sotto "Your Username is" seguito dal numero di telefono VivaVox.

Per ulteriore supporto su differenti configurazioni del programma e su estensioni aggiuntive, visitare il sito (in inglese) del produttore del software: <http://www.counterpath.com/x-lite.html>

Questo tutorial ha carattere puramente informativo per semplificare la configurazione del software X-Lite con le caratteristiche tecniche di un numero telefonico VivaVox.

Ehiweb.it non è in alcun modo collegata all'azienda che fornisce gratuitamente il software, né è responsabile di eventuali malfunzionamenti legati al programma.

Si avvisa inoltre che configurazioni particolari sul router ADSL (es. NAT Simmetrico o Firewall), potrebbero non essere compatibili con il servizio VoIP.

Ora che la configurazione del telefono virtuale è terminata, con **VivaVox** parli di più e spendi di meno!